GASTEIZ COMPONENTES ELECTRONICOS, S.L.L.
Navarro Villoslada, 4 31003 – PAMPLONA
Telf.:948 245050 Fax: 948 237217
E-mail: electronica@gasteiz-ce.com
WEB: WWW.GASTEIZ-CE.COM

Cert. Nº E201301

Modelo: ALAN 42 MULTI

EMISORA MOVIL CB AM/FM

Es un equipo innovador en cuanto que es el único portátil CB que ofrece la posibilidad de seleccionar cualquier banda CB europea a través de una simple e inmediata operación.

Características principales
Garantiza el máximo de prestaciones y de rendimiento en las más variadas condiciones de uso.
El equipo viene con la banda "EC" CEPT 40CH FM 4W asignada.
Está controlado con un sintetizador de frecuencia (PLL), visualiza en su gran display todas las funciones.
Dispone de circuito automático de ahorro de baterías. La toma externa para el micrófono altavoz, situada en la parte superior del equipo, facilita el uso de los accesorios de micro (vox, etc.).

- Canal de emergencia (EMG).
- Bloqueo de teclado (LOCK).
- Batería descargada (LOW).
- Potencia de salida seleccionable alta-baja (H-L).
- Modo de emisión (AM/FM).
- Nivel de la señal recibida (RX) y nivel de la señal emitida (TX).
- Función escáner (SCAN).
- Función DUAL EATCH permite permanecer a la escucha en dos canales simultáneamente.
- Pulsador de iluminación del display que permite utilizar el equipo en condiciones de escasa luminosidad.

Ficha técnica

General	
Canales	40 AM/FM
Frecuencias	26.965 - 27.405 MHz
Dimensiones	30x140x70mm
Peso	220g (sin alimentación)
Transmisor	
Potencia de salida	4W- 1W AM/FM
Modulación	AM: 90% +/- 5 /FM 2KHz
Consumo	900 mA
Receptor	
Potencia de salida	4W- 1W AM/FM
Sensibilidad	0.5µV (AM), 0.25µV (FM)
Distorsión audio	3%@1KHz
Consumo	100 mA - 45 mA

las funciones y especificaciones son sujetas a modificaciones sin previo aviso.